

Produkt-Eigenschaften / Product-Features:

Dieses Produkt arbeitet mit 2,4 GHz und kann für bis zu 8 unterschiedliche Zonen Helligkeit, ggf. Farbe, Farbtemperatur und Sättigung sowie Autoprogramme von RF-smart Leuchten steuern. *This product works with 2.4 GHz and can control brightness, if necessary color, color temperature and saturation as well as auto programs of RF-smart lights for up to 8 differently controllable zones.*

Betriebsspannung /Working Voltage: 3VDC
Sendeleistung /Transmitting Power: 6dBm
Standby-Leistung/ Standby Power: 20uA
ModulationsMethode/ Modulation Method: GFSK
Reichweite/ Control Distance: bis zu 30m/ up to 30m
Maße/Dimensions: 106x146x20mm


Einlegen der Batterien:

HINWEIS: Sie benötigen 2x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang) Nehmen Sie die rückseitige Montageplatte ab und legen Sie die Batterien seiterrichtig ein.

Install Battery:

NOTE: 2x AAA Batteries needed (not included)



Remove the rear mounting plate and insert the batteries the right way round.



Montage / Installation:

Montieren Sie die Grundplatte an einem möglichst trockenen Platz mittels Schrauben oder Klebepads (nicht im Lieferumfang). Bitte prüfen Sie vor Montage die Reichweite. / Mount the base plate in a place that is as dry as possible using screws or adhesive pads (not included). Please check the range before mounting.

Zur Demontage klicken Sie ggf. an mehreren Stellen mit einem Schraubendreher das Oberteil von der Grundplatte ab. / To disassemble, click off the upper part of the base plate at several points with a screwdriver.



Tastenton / Indicating Sound:

ON Drücken Sie 10 Sek. lang die Taste "ON" um den Tastenton einzuschalten oder drücken Sie 10 Sek. lang die Taste "OFF" um den Tastenton auszuschalten.

Press the "ON" button for about 10 seconds to turn on the key tone or press the "OFF" button for about 10 seconds to turn off the key tone.

Schaltflächen-Übersicht:



Einstellen der Farbe (RGB)

Einstellen der Helligkeit (1-100%)

Im CCT/WW-CW Modus: Farbtemperatur einstellen
 Im RGB-Modus: Farbsättigung einstellen

Einstellen des Weißlichtmodus

Aufrufen/Auswählen der Automatikprogramme

Geschwindigkeit Automatikprogramme "langsamer"

Geschwindigkeit Automatikprogramme "schneller"

Alle Zonen (1-8) gleichzeitig auswählen

1-8: gewählte Zone einzeln auswählen

ON: vorher angewählte Zone einschalten

OFF: vorher angewählte Zone ausschalten

nach Betätigung werden nach 60 Sekunden alle Zonen zeitverzögert ausgeschaltet

Button overview:



Setting the color (RGB)

Setting the Brightness (1-100%)

In CCT/WW-CW mode: Setting color temperature
 In RGB-mode: FSetting saturation

Setting the white-light-mode

Select the automatic programs

Slow the speed from the automatic programs

Accelerate the speed from the automatic programs

Select all zones (1-8) at once

1-8: Select zone individually

ON: switch on previously selected zone

OFF: switch off previously selected zone

after activation, all zones are switched off with a time delay after 60 seconds

Bedienung:

Auswahl der gewünschten Zone:

Wählen Sie zuerst die Zone aus, die Sie einstellen möchten (Zone 1-8 jeweils separat oder mit der Zone "ALL" alle 8 Zonen gemeinsam)

Zone(n) Ein-/Ausschalten:

Mit "ON/OFF" können Sie die zuvor ausgewählte Zone schalten

Helligkeit / Farbtemperatur bzw. Sättigung / Farbe:

Tippen Sie auf den jeweiligen berührungsempfindlichen Schieberegler und wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.

Weißlichtmodus:

Durch Anwahl wird das verbundene Licht die Farbe "Weiß" anzeigen

Automatikprogramme:

Um eines der Programme (Farbfades, Ramp-Up, etc.) auszuwählen, drücken Sie mehrfach "MODE", bis zum gewünschten Programm. Durch mehrfaches Drücken von "SPEED+/-" wählen Sie die Programmgeschwindigkeit aus. **WICHTIG:** Wenn mehrere Lichter mit der gleichen Fernbedienung und Zone verbunden sind sowie das gleiche Programm abspielen, synchronisiert sich der Programmablauf.

Operation Instruction:

Selection of the desired zone:

First select the zone you want to set (zone 1-8 separately or with the zone "ALL" all 8 zones together)

Zone(s) switch on/off:

With "ON/OFF" you can switch the previously selected zone Brightness / color temperature or saturation / color:

Tap the respective touch-sensitive slider and select the desired setting.

Setting the white light mode:

By selection, the connected light will display the color "white".

Automatic programs:

To select one of the programs (color fade, ramp-up, etc.), press "MODE" repeatedly until you reach the desired program.

Select the program speed by pressing "SPEED+/-" several times.

IMPORTANT: If multiple lights are connected to the same remote, zone and playing same program, the programsequence will be synced

Fernbedienung verbinden / Link Remote-Con.

Damit Sie ein RF-smart Licht steuern können, muss dies zuerst mit der Fernbedienung gekoppelt (verbunden) werden / You can control lights after linking remote-control with them.

1.RF-Lernmodus aktivieren / activate Link-Mode:

Möglichkeit 1: Drücken Sie kurz die Taste "SET" am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt) / **Option 1:** Short-press the "SET" button on the dimmer once (indicator-light flashes)

Möglichkeit 2: Dimmer 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten / **Option 2:** Disconnect the dimmer from the power supply for 10 seconds and then switch it on again.

2.Fernbedienungsverbinden/link remote-control:

Wählen Sie zuerst die Zone (1-8) mit der die Leuchte verbunden werden soll. Drücken Sie dann innerhalb von 3 Sek. 3x kurz die Taste "ON" (siehe Abbildung). Bei einer erfolgreichen Kopplung blinkt das angeschlossene Leuchtmittel 3x langsam

/ First select the zone (1-8) to which the light should be connected. Then short-press the "ON" button 3times within 3seconds (see figure). If pairing is successful, the connected light flashes slowly 3times

2.Fernbedienung trennen/unlink remote-control:

Wählen Sie zuerst die Zone (1-8) von der die Leuchte getrennt werden soll. Drücken Sie dann innerhalb von 3 Sek. 5x kurz die Taste "ON" (siehe Abbildung). Bei einer erfolgreichen Trennung blinkt das angeschlossene Leuchtmittel 10x langsam /

First select the zone (1-8) from which the light should be unlinked. Then short-press the "ON" button 5x within 3 seconds (see figure). If unpairing is successful, the connected light flashes 10x slowly

3.Fernbedienungsverbinden/link remote-control:

power

SET

Kontrollleuchte indicator-light

power

SET

Kontrollleuchte indicator-light

power

SET

Kontrollleuchte indicator-light

Fernbedienung trennen / Unlink Remote-Con.

Wenn Sie ein bereits verbundenes RF-smart Licht von der Fernbedienung trennen möchten, gehen Sie wie folgt vor/ If you want to unlink an connected RF-smart light from remote-control, proceed as follows.

1.RF-Lernmodus aktivieren / activate Link-Mode:

Möglichkeit 1: Drücken Sie kurz die Taste "SET" am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt) / **Option 1:** Short-press the "SET" button on the dimmer once (indicator-light flashes)

Möglichkeit 2: Dimmer 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten / **Option 2:** Disconnect the dimmer from the power supply for 10 seconds and then switch it on again.

2.Fernbedienung trennen/unlink remote-control:

Wählen Sie zuerst die Zone (1-8) von der die Leuchte getrennt werden soll. Drücken Sie dann innerhalb von 3 Sek. 5x kurz die Taste "ON" (siehe Abbildung). Bei einer erfolgreichen Trennung blinkt das angeschlossene Leuchtmittel 10x langsam /

First select the zone (1-8) from which the light should be unlinked. Then short-press the "ON" button 5x within 3 seconds (see figure). If unpairing is successful, the connected light flashes 10x slowly

D **DEKOLIGHT**

Elektronik-Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsruhe

KURZANLEITUNG / QUICK-MANUAL

Artikel-Nr./Item-No.: 843514
 RF 2.4GHz, IP20, SKII

RF-Wandfernbedienung geeignet für bis zu 8 Zonen Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

RF wall remote control suitable for up to 8 zones Single/ CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG / FULL-MANUAL:



DEKOLIGHT Elektronik-Vertriebs GmbH
 Auf der Hub 2, D-76307 Karlsruhe

14.07.2023.

www.deko-light.com
 deko@deko-light.com

