



DEKO LIGHT

Elektronik-Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad

KURZANLEITUNG/ QUICK-MANUAL

Artikel-Nr./Item-No.: 843515

RF-Leuchtmittel/RF-Bulb

RGB+CCT, GU10, 4W, IP20, SKII

VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG/
FULL MANUAL:



VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner, **Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH** erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

<https://www.oxomi.com/p/3000483/eukonformitaetserklaerungen>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, **Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH** declares that the radio-controlled electrical device mentioned in these instructions complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity can be found on the following website:

<https://www.oxomi.com/p/3000483/eukonformitaetserklaerungen>



Produkt-Eigenschaften / Product-Features:

Dieses Produkt arbeitet mit 2,4 GHz und kann in GU10 Fassungen eingesetzt werden. Mit kompatiblen RF-smart Fernbedienungen können Helligkeit, Farbe, Farbtemperatur, Sättigung sowie Autoprogramme eingestellt werden. *This product operates at 2.4 GHz and can be used in GU10 sockets. With compatible RF-smart remote controls, brightness, colour, color temperature, saturation and auto programs can be set.*

Betriebsspannung/WorkingVoltage: 100-240VAC/ 50/60Hz

Farbtemperatur/Color Temperature: RGB+CCT, 2700-6500K


Leistungsaufnahme/power consumption: 4W

Lichtstrom/Luminous Flux: 286 Lumen

Abstrahlwinkel/Beam angle: 25°

Reichweite/ControlDistance: bis zu 30m / up to 30m

Maße/Dimensions:



Fernbedienung verbinden / *Link Remote-Con.*

Damit Sie ein RF-smart Licht steuern können, muss dies zuerst mit der Fernbedienung gekoppelt (verbunden) werden / You can control lights after linking remote-control with them.


1. RF-Lernmodus aktivieren / activate Link-Mode:

Leuchtmittel 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten / *Disconnect the bulb from the power supply for 10 seconds and then switch it on again.*

2. Fernbedienung verbinden / *link remote-control:*

Drücken Sie innerhalb von 3 Sek. 3x kurz die Taste "ON" an der Fernbedienung. Bei einer erfolgreichen Kopplung blinkt das angeschlossene Leuchtmittel 3x langsam. Bei Fernbedienungen mit mehreren Zonen wählen Sie die gewünschte Zone und drücken auch hier innerhalb 3 Sek. 3x kurz die entspr. Taste "ON". / *Short-press the "ON" button on the remote control 3 times within 3 seconds. If pairing is successful, the connected bulb flashes slowly 3x. In the case of remote controls with several zones, select the desired zone and press the corresponding "ON" button three times within 3 seconds.*

Wenn der Vorgang nicht innerhalb von 10 Sekunden erfolgreich war, beginnen Sie wieder bei Schritt 1 / *If the process is not successful within 10 seconds, start again from step 1.*



Kompatibel: / *Compatible:*

843510/11



843512



843513

843522



843514



Fernbedienung trennen / *Unlink Remote-Con.*

Wenn Sie ein bereits verbundenes RF-smart Licht von der Fernbedienung trennen möchten, gehen Sie wie folgt vor/ *If you want to unlink an connected RF-smart light from remote-control, proceed as follows.*

WC [SoΩΨ0ŚŃσ †Ξ00ΠSoSoΩ †000†0\$ Π0Ξ a0Ś\$

Leuchtmittel 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten / *Disconnect the bulb from the power supply for 10 seconds and then switch it on again.*

CS0Q8\$S1\$QI9° 00\$Q0\$Q I9QI9= 0\$P00\$ 00Q000P

Drücken Sie innerhalb von 3 Sek. 5x kurz die Taste "ON" an der Fernbedienung. Bei einer erfolgreichen Trennung blinkt das angeschlossene Leuchtmittel 10x langsam. Bei Fernbedienungen mit mehreren Zonen wählen Sie die gewünschte Zone und drücken auch hier innerhalb 3 Sek. 5x kurz die entspr. Taste "ON". / Short-press the "ON" button on the remote control 5 times within 3 seconds. If unpairing is successful, the connected bulb flashes slowly 10x. In the case of remote controls with several zones, select the desired zone and press the corresponding "ON" button 5 times within 3 seconds.

ሪፖርት ማድረግ {የቅንብር ዕለት በኋላ} X ተቀባይ ነው
ራስዎን አስተማምን / If the process is not successful within
 10 seconds, start again from step 1.



RF-Signalübertragung / *RF-Signal-transmitting*


Das Leuchtmittel kann die RF-Fernbedienungssignale innerhalb von ca. 30 m an andere Leuchten/RF-smart Controller übertragen, solange es sich innerhalb der Reichweite befindet. Somit kann die Reichweite der Fernbedienung theoretisch unbegrenzt sein. / *The bulb can transmit the RF remote control signals to other lights/RF-smart controllers within approx. 30 m as long as it is within range. Thus, the range of the remote control can theoretically be unlimited.*

Programmsynchronisation / *Mode synchron.*

Wenn mehrere Leuchtmittel/Controller mit der gleichen Fernbedienung und Zone verbunden sind sowie das gleiche Programm abspielen, synchronisiert sich der Programmablauf. / *If multiple bulbs/controllers are connected to the same remote and zone and are playing the same program, the program-sequence will be synchronized*



RF-Signalübertragung & Programmsynchronisation
Signal transmitting & Modes synchronization



...

Reichweite bis 30m
Distance up to 30m

Reichweite bis 30m
Distance up to 30m

Übersicht der Automatikprogramme /

Overview Dynamic Modes:

Durch mehrfaches drücken der Taste "M"/zugeordneten Taste können Programme abgespielt werden. Mehrmaliges drücken von "S+/S-" ändert die Programmgeschwindigkeit. / Dynamic modes can be played by repeatedly pressing the "M" key/assigned key. Pressing "S+/S-" several times changes the program speed.

Nummer Number	Automatikprogramm / Dynamic Mode	Helligk./Sättig./Geschw. Bright./Satur./Speed
1	Zufälliger Farbwechsel <i>Random color change</i>	Einstellbar/ Adjustable
2	Farbfade 5 Farben (B,P,R,G,Gr) <i>Colorfade 5 colors (b,p,r,y,g)</i>	
3	Farbfade 4 Farben (W,Gr,B,P) <i>Colorfade 4 colors (w,g,b,p)</i>	
4	Farbfade 3 Farben (Gr,B,P) <i>Colorfade 3 colors (g,b,p)</i>	
5	Farbfade 3 Farben (B,R,G) <i>Colorfade 3 colors (b,r,y)</i>	
6	Farbfade 3 Farben (B,R,W) <i>Colorfade 3 colors (b,r,w)</i>	
7	Farbfade 3 Farben (B,W,P) <i>Colorfade 3 colors (b,w,p)</i>	
8	Party	
9	Langsamer Farbfade 8 Farben <i>Slow Colorfade 8 colors</i>	