



Einfach zu installierendes und kompaktes DMX-Kombigerät. In einem Gehäuse ist ein leistungsstarker 3 Kanal Dimmer sowie ein 135 Watt Netzgerät vereint. Hierdurch schnelle und einfache Installation. Steuerbar mit allen 3 Kanal Wandcontrollern und DMX Controllern.

Besonderheiten

- Netzgerät + DMX-Dimmer in einem Gerät
- steuerbar mit DMX
- integrierter 3-Kanal DMX PWM-Dimmer
- geeignet für 3x 1 Kanal Single, 1x WW-CW oder 1x RGB LED-Stripe
- dimmbar von 0 - 100%
- DMX-Anschluss via CAT5 steckbar
- Anschluß: Schraubklemmen
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial Metall
Gehäusefarbe Schwarz

Betriebsart Spannungskonstant
Schutzklasse I / Schutzerdung
Leistung 135 W
Ausgangsspannung 24 V/DC
Ausgangstrom 0-5630 mA
Dimmbar Ja
Ansteuerung DMX512
Anzahl Kanäle 1, 2, 3
Leistungsfaktor 0,9

Max. Anzahl je LS B10 7
Max. Anzahl je LS B16 12
Max. Anzahl je LS C10 16
Max. Anzahl je LS C16 25
Einschaltstrom max. 23 A / 320 µs
Arbeitstemperatur -30 bis 40 °C
IP Schutzzart IP 20

Länge 196 mm
Breite 75 mm
Höhe 40 mm
Artikelgewicht 644 g

