



Ein Muss für jeden Elektriker: Die MULTI-CURRENT DALI Netzgeräte sind eine echte Allzweckwaffe für den universellen Einsatz.

Die Ansteuerung kann über DALI1 oder DALI2 (vollständig auf- und abwärtskompatibel) oder via Intelli-Push erfolgen. Hierbei benötigen die MULTI-CURRENT Netzgeräte keine zusätzlichen Steuerungskomponenten und werden mittels kostengünstiger 230V Standardtaster gesteuert. Sie verfügen weiterhin mit der neuen Intelli-Push-Funktion über eine wegweisende Synchronisierungsmöglichkeit,

#### Besonderheiten

- dimmbar mit Dali1 / Dali2
- dimmbar über 230V Push-Taster [An/Aus, Helligkeit]
- Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- ohne Ansteuerung/Dimmung betreibbar
- Dimmbereich 1-100%
- flimmerfrei
- Kurzschluss- / Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	26,0-75 W
Ausgangsspannung	25-71 V/DC
Ausgangstrom wählbar	1050 mA, 1150 mA, 1200 mA, 1300 mA, 1400 mA, 1500 mA, 1600 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,98
Max. Anzahl je LS B10	3
Max. Anzahl je LS B16	5
Max. Anzahl je LS C10	6
Max. Anzahl je LS C16	10
Einschaltstrom max.	55 A / 300 µs
kapazitive Last	253,7 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzzart	IP 20
Länge	159 mm
Breite	79 mm
Höhe	30 mm
Artikelgewicht	269 g

Multi-CC variable Leistungs-/Spannungsbereiche		
Stromstärke	Leistung	Spannung
1050mA	26,30W - 74,50W	25V - 71V
1150mA	28,80W - 74,80W	25V - 65V
1200mA	30,00W - 74,40W	25V - 62V
1300mA	32,50W - 75,40W	25V - 58V
1400mA	35,00W - 74,20W	25V - 53V
1500mA	37,50W - 75,00W	25V - 50V
1600mA	40,00W - 75,20W	25V - 47V

**max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!**







