

**Besonderheiten**

- Dimmbar mit DALI1
- Dimmbar mit 0-10V
- Touch-Dimmer Funktion (Push)
- Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät
- Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistung</b>	200 W
<b>Ausgangsspannung</b>	12 V/DC
<b>Ausgangstrom</b>	0-16700 mA
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	DALI 1 / DT6, Push-Dim, 1-10 V
<b>Anzahl Kanäle</b>	1
<b>Leistungsfaktor</b>	0,95
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	3
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	5
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	5
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	9
<b>Einschaltstrom max.</b>	28 A / 1250 µs
<b>Referenzpunkt tc</b>	90 °C
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Länge</b>	310 mm
<b>Breite</b>	60 mm
<b>Höhe</b>	45 mm
<b>Artikelgewicht</b>	808 g

